

## 道新ホール照明設備

照明設備 電気総容量	単相3線式 280KVA				
舞台仮設電源盤	上手	単相3線 250A	/	3相3線 200A	※ 単相3線電源盤 総容量 上手・下手合計で50KW
	下手	単相3線 250A			
調光卓	F-151Ⅲ 松村	プリセット	60ch / 3段	ジョイント:120ch	
		サブ・フェーダー	20本	シーン:1,000	
		チェイス	50パターン	ステップ:99	
		フリー・フェーダー	5本		
回路	132回路	1-SUS	C-30A	12回路	30A直 1回路
		2-SUS	C-30A	12回路	30A直 1回路
		1-TR	C-30A	12回路	30A直 1回路
		2-TR	C-30A	12回路	30A直 1回路
		1-CL	C-30A	12回路	30A直 1回路
		2-CL	C-30A	12回路	30A直 1回路
		1-FR	C-30A	5回路	15A直 1回路
		2-FR	C-30A	8回路	30A直 1回路
		UH	C-30A	4回路	#71 #72 #63 #22
		LH	C-30A	4回路	上手のみ
		FC	C-30A	13回路	上/下別 60A直 上/下
		DMX回路	OUT × 12 IN × 6	1-SUS	OUT
2-SUS	OUT			1回路	
1-TR	OUT			1回路	
2-TR	OUT			1回路	
1-CL	OUT			1回路	
2-CL	OUT			1回路	
1-FR	OUT			1回路	上/下
2-FR	OUT			1回路	上/下
舞台奥	IN / OUT			1回路	上/下
客席中 ① ②	IN			2回路	す列-16席
客席後 ③ ④	IN			2回路	の列-16席